

UWAGI:

1. *Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.*
2. *Do prowadzenia linii dozorowych stosować wyłącznie stacyjny przewód uniepalniony typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm². Maksymalna długość linii dozorowej powinna wynosić do 1500 m.*
3. *Przewód linii dozorowej należy wyprowadzić z istniejącej centrali systemu SAP typu POLON 4900 zlokalizowanej w maszynowni na III piętrze.*
4. *Do wysterowania klap p.poż. kanałów wentylacyjnych oraz automatyki centrali wentylacyjnej należy doprowadzić przewód HTKSH PH90 2x2x0,8 mm² wyprowadzony z modułu kontrolno-sterującego typu EKS4001.*
5. *Klapy p. poż. należy zasilić poprzez zasilacze buforowe certyfikowane do systemów p. poż.*
6. *Przejścia w ścianach będących oddzieleniami stref pożarowych oraz innych pomieszczeń wydzielonych pożarowo przez które są prowadzone systemy nośne i pojedyncze kable na uchwytach, należy uszczelnić odpowiednimi atestowanymi materiałami ogniochronnymi.*
7. *Stosowany osprzęt łączeniowy (puszki, rozdzielnice, mufy) powinien posiadać odpowiednią funkcję ciągłości przesyłania energii PH90.*
8. *Sygnalizator według zaleceń CNBOP powinien być montowany poprzez puszkę PIP-1a z bezpiecznikiem.*
9. *Do mocowania kabli ogniodpornych należy stosować odpowiednie kotwy o klasie odporności ogniowej co najmniej E90.*
10. *Zakończenie obwodów wszystkich linii dozorowych na łączówkach w CSP.*

LEGENDA:

- CSP — *Centralka systemu sygnalizacji pożarowej SAP typu Polon-4900*
- *Adresowalna jonizacyjna czujka dymu typu DIO-4046 prod. Polon-Alfa*
- *Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu typu DUR-4046 prod. Polon-Alfa*
- *Adresowalna uniwersalna czujka ciepła typu TUN-4046 prod. Polon-Alfa*
- *Adresowalny wewnętrzny ostrzegacz pożarowy typu ROP-4001M prod. Polon-Alfa*
- *Adresowalny sygnalizator akustyczny typu SAL-4001 prod. Polon-Alfa*
- *Adresowalny element kontrolno-sterujący typu EKS-4001 prod. Polon-Alfa*
- *Wskaźnik zadziałania typu WZ-31 prod. Polon-Alfa*
- *Gniazdo nieadresowalne typu G-40, G-40S, G-3..., G-T2 prod. Polon-Alfa*
- *Zasilacz buforowy certyfikowany do systemów p. poż. typu ZSP135-DR-5A-1 prod. MERAWEX*
- *Przewód typu YnTKSYewk 1x2x0,8 mm² - linia dozorowa*
- *Przewód typu HDGs 2x1,5 mm² - zasilanie klap p.poż.*
- *Przewód typu HTKSH 2x2x0,8 mm² - sterowanie urządzeniami zewnętrznymi*

Biuro projektów:
Sp. z o.o.
ul.Karpia 13c
61-619 Poznań

Inwestor:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznań

Adres inwestycji:
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Temat:
Przebudowa Oddziału Toksykologii w budynku Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2

Projektant: mgr inż. Wojciech Poprawa	Egz.Nr.: WKP/0363/POOE/10	Podpis:
Sprawdził:	Upr.bud:	Podpis:
Opracował: mgr inż. Kordian Urbaniak		
Stadium opracowania: Projekt wykonawczy	Data opracowania: 04.2017r.	Skala: 1:---

Rysunek:
SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SAP
- ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII

Branża: Elektryczna
501